Yuasa Technisches Datenblatt

Yuasa NP1.2-12 Industrial VRLA Battery

Batteriehandel Zelltronik
Jahnstraße 12
72336 Balingen
Tel. +49 7433/9975-181
Fax: +49 7433/999072
Email: info@akkuangebote.de

Spezifikationen	
Nennspannung (V)	12
20-stündige Kapazität bis 10,5V bei 20°C (Ah)	1.2
10-stündige Kapazität bis 10,8V bei 20°C (Ah)	1.1
Abmessungen	
Länge (mm)	97 (±1)
Breite (mm)	48 (±1)
Höhe über den Anschlüssen (mm)	54.5 (±2)
Gewicht (kg)	0.58
Anschlusspol Typ	
Faston - Steckanschluss (JST, wenn angegeben)	4.75
Betriebstemperatur-bereich	
Lagerung (in voll geladenem Zustand)	-20°C-+60°C
Ladung	-15°C to +50°C
Entladung	-20°C to +60°C
Lagerung	
Selbstentladung pro Monat bei 20°C in % (ca.)	3
Gehäusematerial	
Standard	ABS (UL94:HB)
Ladespannung	
Schwebeladespannung bei 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Schwebeladespannung bei 20°C (V)/Zelle	2.275 (±1%)
Ladespannungskompensationsfaktor bei Schwebeladung bei Abweichungen von der Standardtemperatur 20°C (mV)	-3
Starkladespannung bei 20°C (V)/Block	14.5 (±3%)
Starkladespannung bei 20°C (V)/Zelle	2.42 (±3%)
Ladespannungskompensationsfaktor bei Starkladung bei Abweichungen von der Standardtemperatur 20°C (mV)	-4
Ladestrom	
Ladestrombegrenzung bei Schwebeladung (A)	No limit
Ladestrombegrenzung bei Starkladung (A)	0.3
Maximaler Entladestrom	
1 Sekunde (A)	36
1 Minute (A)	12
Impedanz	
Gemessen bei 1kHz (mΩ)	110
Gebrauchsdauer und Staandards	
EUROBAT-Klasse: Standard Commercial	3-5
YUASA-Gebrauchsdauer bei 20°C (Jahre)	biz zu 5
VdS (Deutschland)	VdS No: G 101094

Layout



Zertifikate von Unabhängigen Institutionen
ISO 9001 - Quality Management System
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

bsi. ISO 9001 Quality Management
Cert. No.: FM 10626

Sicherheit

Einbau
Kann in beliebiger Lage installiert und betrieben werden, außer dauerhaft über Kopf.

Tragegriffe
Batterien nicht dauerhaft an den Tragegriffen hängend installieren (wo vorhanden).

Ventile
Um den Gasdruck auszugleichen, ist jede Zelle mit einem Niederdruckventil ausgestattet, das nach dem Öffnen wieder schließt.

Gasung
VRLA Batterien setzen Wasserstoffgas frei, das in Verbindung mit Luft eine explosive Mischung bilden kann. Die Batterien dürfen deshalb nicht in gasdichten Gehäusen gelagert oder betrieben werden.

Entsorgung
Yuasa VRLA Batterien müssen am Ende ihrer Gebrauchsdauer gemäß den lokalen und nationalen Gesetzen und Richtlinien entsorgt werden.

Pb

Ausstellungsdatum: 10/04/2016 - E&EO

Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa NP1.2-12 Industrial VRLA Battery

Batteriehandel Zelltronik
Jahnstraße 12
72336 Balingen
Tel. +49 7433/9975-181
Fax: +49 7433/999072
Email: info@akkuangebote.de

Specifications

Nominal voltage (V)	12
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	1.2
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	1.1

Dimensions

Length (mm)	97 (±1)
Width (mm)	48 (±1)
Height over terminals (mm)	54.5 (±2)
Mass (kg)	0.58

Terminal Type

FASTON - Quickfit / release (JST where stated)	4.75

Operating Temperature Range

Storage (in fully charged condition)	-20°C to +60°C
Charge	-15°C to +50°C
Discharge	-20°C to +60°C

Storage

Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3

Case Material

Standard	ABS (UL94:HB)

Charge Voltage

Float charge voltage at 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.275 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	14.5 (±3%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.42 (±3%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4

Charge Current

Float charge current limit (A)	No limit
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	0.3

Maximum Discharge Current

1 second (A)	36
1 minute (A)	12

Impedance

Measured at 1 kHz (mΩ)	110

Design Life & Approvals

EUROBAT Classification: Standard Commercial	3 to 5
Yuasa design life at 20°C (yrs)	up to 5
VdS (Germany)	VdS No: G 101094

Layout



3rd Party Cerfifications

ISO9001 - Quality Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

Cert. No.: FM 10626

Safety

Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

Data Sheet generated on 10/04/2016 – E&OE